МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему:

Проектирование привода ленточного конвейера

ОБРАЗЕЦ

Выполнил(а): студент 3 курса группы ТМ-31 Петров Дмитрий Андреевич
15.02.08 Технология машиностроения

Руководитель: преподаватель высшей категории, кандидат технических наук
Смирнова Ольга Викторовна

Брянск · 2026

Демонстрационный образец. Данные условны. Не является выполненной работой конкретного студента.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ВЫБОР СХЕМЫ ПРИВОДА 5

1.1 Назначение и устройство ленточного конвейера 5

1.2 Кинематический анализ схем привода 6

1.3 Обоснование выбора электродвигателя 8

ГЛАВА 2. РАСЧЁТ ПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 11

2.1 Энергетический и кинематический расчёт привода 11

2.2 Расчёт зубчатой цилиндрической передачи 13

2.3 Расчёт валов и подшипников 16

2.4 Выбор муфты и проверка шпоночных соединений 18

ГЛАВА 3. КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА И СМАЗКА ПЕРЕДАЧ 20

3.1 Эскизная компоновка редуктора 20

3.2 Выбор смазочных материалов и системы смазки 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Спецификация привода ленточного конвейера 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

Нумерация страниц соответствует демонстрационному PDF. В полной работе объём и состав разделов согласуются с требованиями кафедры.

ВВЕДЕНИЕ

Ленточные конвейеры являются одним из наиболее распространённых видов непрерывного транспорта на предприятиях горнодобывающей, металлургической, строительной и пищевой отраслей. Их широкое применение обусловлено высокой производительностью, простотой конструкции, возможностью транспортирования сыпучих и штучных грузов на значительные расстояния под углом к горизонту. Основным элементом, обеспечивающим движение тягового органа — ленты, является привод, состоящий из электродвигателя, редуктора, соединительных муфт и барабана. Надёжность и долговечность конвейера в целом определяются качеством проектирования привода, поэтому расчёт и конструирование привода ленточного конвейера является актуальной инженерной задачей [1, с. 5].

Целью настоящего курсового проекта является проектирование привода ленточного конвейера для заданных условий эксплуатации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать исходные данные и выбрать рациональную кинематическую схему привода; выполнить энергетический и кинематический расчёты, определить мощности, частоты вращения и моменты на валах; рассчитать зубчатые и клиноременную передачи, а также валы и подшипники; разработать компоновку редуктора и выбрать систему смазки передач; оформить графическую часть и спецификацию.

Объектом проектирования является привод ленточного конвейера, включающий асинхронный электродвигатель, двухступенчатый цилиндрический редуктор и открытую клиноременную передачу. Исходные данные для расчёта: тяговое усилие на барабане F = 8,5 кН, скорость ленты v = 1,6 м/с, диаметр барабана D = 400 мм, срок службы привода 10 000 ч. В процессе работы предполагается переменный режим нагрузки с коэффициентом использования Kн = 0,8. Условия эксплуатации — умеренные, с небольшими колебаниями температуры. Проектирование ведётся с учётом требований ЕСКД и действующих стандартов [2, с. 12].

Методика расчёта базируется на классических положениях курса «Детали машин» и включает выбор материалов, определение допускаемых напряжений, проектировочные и проверочные расчёты передач, валов и подшипников. При

выполнении проекта использовались учебные пособия и справочники [3, с. 45; 4, с. 37]. Практическая значимость работы состоит в формировании навыков самостоятельного проектирования механического привода, оформления технической документации и подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. Результаты проекта могут быть использованы в качестве примера при изучении соответствующих разделов дисциплины.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ВЫБОР СХЕМЫ ПРИВОДА

1.1 Назначение и устройство ленточного конвейера

Ленточный конвейер является одним из наиболее распространённых видов непрерывного транспорта и предназначен для перемещения сыпучих, кусковых и штучных грузов по заданной траектории. В условиях промышленного производства ООО «Пример» ленточные конвейеры применяются для транспортировки формовочной смеси, готовых изделий и технологических отходов. Основными преимуществами конвейеров данного типа являются высокая производительность, простота конструкции, возможность автоматизации и относительно низкие эксплуатационные затраты. Назначение проектируемого привода состоит в обеспечении требуемой скорости движения ленты и преодолении сопротивлений, возникающих при перемещении груза и холостой ветви.

Устройство ленточного конвейера включает в себя следующие основные элементы: приводной барабан, натяжной барабан, конвейерную ленту, роликоопоры (верхние и нижние), загрузочное и разгрузочное устройства, раму и привод. Привод состоит из электродвигателя, редуктора, соединительных муфт и, при необходимости, цепной или ремённой передачи. В рассматриваемом проекте принята схема привода, состоящая из асинхронного электродвигателя, двухступенчатого цилиндрического редуктора и открытой клиноремённой передачи. Такая схема обеспечивает достаточное передаточное отношение и компактность привода. На рис. 1.1 представлена кинематическая схема привода, которая будет использована в дальнейших расчётах.




Рисунок 1.1 – Кинематическая схема привода ленточного конвейера

Принцип работы конвейера заключается в следующем: электродвигатель через клиноремённую передачу передаёт крутящий момент на входной вал редуктора. Редуктор, состоящий из двух цилиндрических зубчатых передач, уменьшает частоту вращения и увеличивает крутящий момент, который через муфту передаётся на приводной барабан. Барабан, вращаясь, приводит в движение конвейерную ленту, огибающую натяжной барабан. Груз, поступающий на ленту через загрузочную воронку, перемещается вместе с лентой и разгружается на другом конце конвейера. Натяжное устройство обеспечивает необходимое предварительное натяжение ленты для предотвращения её проскальзывания на приводном барабане.

Для анализа исходных данных и выбора схемы привода необходимо располагать следующими сведениями: производительность конвейера Q = 120 т/ч, длина конвейера L = 40 м, угол наклона α = 0° (горизонтальный), скорость движения ленты v = 1,6 м/с, характеристика груза – песок сухой, насыпная плотность ρ = 1600 кг/м³. Режим работы – двухсменный, продолжительность смены 8 часов, коэффициент использования в течение года Кг = 0,85. Указанные данные принимаются по заданию на курсовой проект и являются условными, но типичными для подобных расчётов [2, с. 15].

1.2 Кинематический анализ схем привода

Кинематический анализ выполняется с целью определения общего передаточного отношения привода и его разбивки по ступеням, а также для

выбора оптимальной схемы привода. Общее передаточное отношение привода определяется по формуле (1.1):

$$u_{общ} = n_{дв} / n_{б} \quad (1)$$

где u_общ — общее передаточное отношение привода; n_дв — номинальная частота вращения вала электродвигателя, об/мин; n_б — частота вращения приводного барабана, об/мин.

Частота вращения приводного барабана вычисляется по формуле (1.2):

$$n_{б} = 60 \cdot v / (\pi \cdot D_{б}) \quad (2)$$

где v — скорость движения ленты, м/с; D_б — диаметр приводного барабана, м; π — математическая константа, π ≈ 3,14.

При заданной скорости v = 1,6 м/с и диаметре барабана D_б = 0,4 м (принят по ГОСТ 22644-77 [3, с. 42]) частота вращения барабана составит: n_б = 60 · 1,6 / (3,14 · 0,4) ≈ 76,4 об/мин. Тогда при выборе электродвигателя с синхронной частотой вращения 1500 об/мин (номинальная частота 1460 об/мин) общее передаточное отношение будет u_общ = 1460 / 76,4 ≈ 19,1. Полученное значение может быть реализовано с помощью двухступенчатого редуктора с передаточными отношениями ступеней: быстроходной u_б = 4,5 и тихоходной u_т = 4,25, что даёт u_ред = 19,1. При этом клиноремённая передача имеет передаточное отношение u_р = 1, т.е. не требуется. Однако для обеспечения компактности и снижения массы редуктора целесообразно применить открытую клиноремённую передачу с u_р = 2,5, тогда передаточное отношение редуктора составит u_ред = 19,1 / 2,5 ≈ 7,64, что может быть реализовано двухступенчатым редуктором с u_б = 2,8 и u_т = 2,73. Такая разбивка обеспечивает рациональное распределение нагрузок по ступеням.

Для сравнительного анализа рассмотрим две схемы привода: схема А – электродвигатель, двухступенчатый цилиндрический редуктор, муфта; схема Б – электродвигатель, клиноремённая передача, двухступенчатый редуктор, муфта. Критериями сравнения являются: масса и габариты привода, КПД, стоимость, надёжность, удобство компоновки. В табл. 1.1 приведены характеристики схем.

Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики схем привода

Параметр	Схема А	Схема Б
Общее передаточное отношение	19,1	19,1

Параметр	Схема А	Схема Б
Передаточное отношение редуктора	19,1	7,64
КПД привода	0,97	0,94
Масса редуктора, кг	120	85
Габариты редуктора (Д×Ш×В), мм	500×300×400	420×280×350
Стоимость привода, усл. ед.	1000	950

Источник: расчёты автора, данные [4, с. 78].

Анализ табл. 1.1 показывает, что схема Б имеет меньшие массу и габариты редуктора, а также меньшую стоимость, но уступает по КПД из-за дополнительных потерь в ремённой передаче. Однако снижение КПД на 3% не является критичным, поскольку мощность двигателя может быть выбрана с запасом. Кроме того, клиноремённая передача обеспечивает плавность работы и защиту от перегрузок. Поэтому для проектирования принимаем схему Б. На рис. 1.2 представлена диаграмма распределения передаточного отношения по ступеням для выбранной схемы.



Рисунок 1.2 – Распределение передаточного отношения по ступеням привода

1.3 Обоснование выбора электродвигателя

Выбор электродвигателя начинается с определения требуемой мощности привода. Мощность на приводном валу конвейера (полезная мощность) рассчитывается по формуле (1.3):

$$P_пол = F_m \cdot v / 1000 \qquad (3)$$

где P_пол — полезная мощность на приводном барабане, кВт; F_т — тяговое усилие на барабане, Н; v — скорость ленты, м/с.

Тяговое усилие F_т определяется как сумма сопротивлений на грузовой и холостой ветвях конвейера, а также сопротивления от подъёма груза (при наличии уклона). Для горизонтального конвейера (α = 0) тяговое усилие можно приближённо вычислить по формуле F_т = (m_г + m_л) · g · w + q_л · L · g · w, где m_г — масса груза на ленте, кг; m_л — масса ленты, кг; w — коэффициент сопротивления движению (для роликоопор на подшипниках качения w = 0,025); q_л — погонная масса ленты, кг/м; L — длина конвейера, м; g — ускорение свободного падения, м/с². Однако в учебных расчётах допускается использовать упрощённую методику [5, с. 63].

Масса груза на ленте определяется через производительность: m_г = Q / (3,6 · v) = 120 / (3,6 · 1,6) = 20,83 кг/м. Погонная масса ленты принята q_л = 10 кг/м (для ленты шириной 500 мм). Тогда F_т ≈ (20,83 + 10) · 9,81 · 0,025 · 40 + 20,83 · 9,81 · 0,025 · 40 = (30,83 · 9,81 · 0,025 · 40) + (20,83 · 9,81 · 0,025 · 40) = 302,5 + 204,3 = 506,8 Н. С учётом коэффициента запаса и сопротивления на барабане принимаем F_т = 600 Н. Тогда P_пол = 600 · 1,6 / 1000 = 0,96 кВт.

Требуемая мощность электродвигателя определяется с учётом КПД привода: P_дв = P_пол / η_общ, где η_общ — общий КПД привода. Для схемы Б: η_общ = η_рем · η_ред · η_муф · η_подш, где η_рем = 0,95 — КПД клиноремённой передачи; η_ред = 0,97 — КПД редуктора; η_муф = 0,98 — КПД муфты; η_подш = 0,99 — КПД подшипников. Тогда η_общ = 0,95 · 0,97 · 0,98 · 0,99 ≈ 0,894. P_дв = 0,96 / 0,894 ≈ 1,07 кВт. По каталогу [6, с. 112] выбираем асинхронный электродвигатель с номинальной мощностью 1,5 кВт, синхронной частотой вращения 1500 об/мин (номинальная 1460 об/мин). Марка двигателя – АИР80В4. Его параметры: мощность 1,5 кВт, частота вращения 1460 об/мин, КПД 78%, масса 17 кг.

Проверим перегрузку двигателя: коэффициент загрузки K_з = P_дв / P_ном = 1,07 / 1,5 = 0,71, что находится в допустимых пределах (0,7–0,9). Таким образом, выбранный электродвигатель обеспечивает необходимую мощность и частоту вращения. В табл. 1.2 приведены основные характеристики выбранного двигателя.

Таблица 1.2 – Характеристики электродвигателя АИР80В4

Параметр	Значение
Мощность, кВт	1,5
Синхронная частота вращения, об/мин	1500
Номинальная частота вращения, об/мин	1460
КПД, %	78
Масса, кг	17

Источник: [6, с. 112].

В заключение раздела отметим, что выбранная схема привода (с клиноремённой передачей и двухступенчатым редуктором) и электродвигатель АИР80В4 мощностью 1,5 кВт обеспечивают выполнение заданных технологических параметров конвейера. Дальнейшие расчёты будут направлены на определение параметров передач и валов редуктора.

ГЛАВА 2. РАСЧЁТ ПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

2.1 Энергетический и кинематический расчёт привода

Энергетический и кинематический расчёт является основой для проектирования привода. Исходными данными служат: тяговое усилие на ленте конвейера F = 6,5 кН, скорость движения ленты v = 1,2 м/с, диаметр барабана D = 400 мм. Требуемая мощность на выходном валу привода определяется по формуле (2.1):

$$P_{вых} = F \cdot v / 1000 \quad (4)$$

где P_вых — мощность на выходном валу, кВт; F — тяговое усилие, Н; v — скорость ленты, м/с.

Подставив значения, получим P_вых = 6500 · 1,2 / 1000 = 7,8 кВт. Общий КПД привода определяется как произведение КПД отдельных звеньев: муфты, зубчатой передачи, подшипников. Согласно рекомендациям [2, с. 12], принимаем КПД муфты η_м = 0,98, КПД цилиндрической зубчатой передачи η_з = 0,97, КПД одной пары подшипников качения η_п = 0,99. Тогда общий КПД:

$$\eta_{общ} = \eta_{м} \cdot \eta_{з} \cdot \eta_{п}^2 \quad (5)$$

где η_общ — общий КПД привода; η_м, η_з, η_п — КПД муфты, зубчатой передачи и подшипников соответственно.

Расчёт даёт η_общ = 0,98 · 0,97 · 0,99^2 = 0,931. Требуемая мощность электродвигателя: P_дв = P_вых / η_общ = 7,8 / 0,931 = 8,38 кВт. По каталогу [3, с. 45] выбираем асинхронный электродвигатель 4А132М4У3 с номинальной мощностью 11 кВт и синхронной частотой вращения 1500 об/мин. Номинальная частота вращения ротора n_дв = 1460 об/мин.

Передаточное отношение привода определяется по формуле (2.3):

$$u_{общ} = n_{дв} / n_{вых} \quad (6)$$

где u_общ — общее передаточное отношение; n_дв — частота вращения двигателя, об/мин; n_вых — частота вращения выходного вала, об/мин.

Частота вращения выходного вала n_вых = 60 · v / (π · D) = 60 · 1,2 / (3,14 · 0,4) = 57,3 об/мин. Тогда u_общ = 1460 / 57,3 = 25,48. Принимаем передаточное число редуктора u_ред = 25, что соответствует стандартному ряду [4, с. 23].

Уточнённая частота вращения выходного вала: n_вых = 1460 / 25 = 58,4 об/мин, отклонение от требуемой составляет 1,9 %, что допустимо.

Крутящие моменты на валах: на валу двигателя T_дв = 9550 · P_дв / n_дв = 9550 · 8,38 / 1460 = 54,8 Н·м; на входном валу редуктора T_вх = T_дв · η_м · η_п = 54,8 · 0,98 · 0,99 = 53,2 Н·м; на выходном валу T_вых = T_вх · u_ред · η_з · η_п = 53,2 · 25 · 0,97 · 0,99 = 1277 Н·м. Результаты расчёта сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Энергетические и кинематические параметры привода

Параметр	Вал двигателя	Входной вал редуктора	Выходной вал редуктора
Мощность, кВт	8,38	8,13	7,80
Частота вращения, об/мин	1460	1460	58,4
Крутящий момент, Н·м	54,8	53,2	1277
Передаточное отношение	–	1 (муфта)	25

Источник: расчёты автора.

Для наглядности распределение мощности по валам представлено на рисунке 2.1.




Рисунок 2.1 – Распределение мощности по валам привода

2.2 Расчёт зубчатой цилиндрической передачи

Зубчатая передача редуктора является прямозубой цилиндрической. Выбор материала: для шестерни и колеса принимаем сталь 40Х с термообработкой – улучшение. Твёрдость шестерни НВ 270, колеса НВ 245. Допускаемые контактные напряжения определяем по формуле (2.4) согласно [2, с. 34]:

$$\sigma_Hlim = 2 \cdot HB + 70 \qquad (7)$$

где σ_Hlim — предел контактной выносливости, МПа; НВ — твёрдость материала.

Для шестерни σ_Hlim1 = 2·270 + 70 = 610 МПа; для колеса σ_Hlim2 = 2·245 + 70 = 560 МПа. Допускаемые контактные напряжения с учётом коэффициента запаса прочности S_H = 1,1: [σ_H1] = 610 / 1,1 = 555 МПа; [σ_H2] = 560 / 1,1 = 509 МПа. Расчётное допускаемое напряжение [σ_H] = 0,45·([σ_H1] + [σ_H2]) = 0,45·(555 + 509) = 479 МПа. Принимаем [σ_H] = 479 МПа.

Межосевое расстояние определяется по формуле (2.5) [4, с. 41]:

$$a_w = K_a \cdot (u_ред + 1) \cdot (T_вых \cdot K_Hβ / ([σ_H]^2 \cdot u_ред \cdot ψ_ba))^(1/3) \qquad (8)$$

где a_w — межосевое расстояние, мм; K_a = 49,5 для прямозубых передач; u_ред = 25; T_вых = 1277 Н·м; K_Hβ = 1,15 — коэффициент неравномерности нагрузки; ψ_ba = 0,4 — коэффициент ширины венца.

Подставляем значения: a_w = 49,5·(25+1)·(1277·1,15 / (479^2·25·0,4))^(1/3) = 49,5·26·(1468,55 / (229441·10))^(1/3) = 1287·(1468,55 / 2294410)^(1/3) = 1287·(0,00064)^(1/3) = 1287·0,0862 = 110,9 мм. Принимаем стандартное значение a_w = 112 мм.

Нормальный модуль зацепления m = (0,01…0,02)·a_w = 1,12…2,24 мм. Принимаем m = 2 мм. Суммарное число зубьев z_Σ = 2·a_w / m = 2·112 / 2 = 112. Число зубьев шестерни z_1 = z_Σ / (u_ред + 1) = 112 / 26 = 4,3. Принимаем z_1 = 4, что недопустимо по условию отсутствия подрезания (z_min = 17). Для уменьшения габаритов применим двухступенчатый редуктор? Однако по заданию принят одноступенчатый с u = 25, что превышает рекомендуемое значение для прямозубой передачи (до 6,3). Поэтому корректируем: принимаем u_ред = 5, тогда общее передаточное отношение привода будет 5, а для обеспечения требуемой частоты вращения выходного вала установим дополнительную цепную передачу с передаточным отношением 5. Но это выходит за рамки задания. Для сохранения структуры привода (одноступенчатый редуктор) принимаем u_ред = 5, а требуемое общее передаточное отношение обеспечим за счёт применения двигателя с большей частотой вращения? Это невозможно. Поэтому возвращаемся к исходным данным: возможно, заданная скорость ленты 1,2 м/с и диаметр барабана 400 мм дают n_вых = 57,3 об/мин, что при n_дв = 1460 требует u_общ = 25,5. Одноступенчатый цилиндрический редуктор с u = 25 нерационален. Следовательно, необходимо принять двухступенчатый редуктор или изменить исходные данные. В рамках данного проекта принимаем u_ред = 5, а для передачи момента на выходной вал используем открытую цепную передачу с u_цеп = 5. Тогда общее передаточное отношение привода u_общ = u_ред · u_цеп = 25. Пересчитываем параметры: частота вращения выходного вала редуктора n_вых.ред = 1460 / 5 = 292 об/мин; момент на выходном валу редуктора T_вых.ред = T_вх · u_ред · η_з · η_п = 53,2 · 5 · 0,97 · 0,99 = 255,4 Н·м. Тогда межосевое расстояние a_w = 49,5·(5+1)·(255,4·1,15 / (479^2·5·0,4))^(1/3) = 297·(293,7 / (229441·2))^(1/3) = 297·(293,7 / 458882)^(1/3) = 297·(0,00064)^(1/3) = 297·0,0862 = 25,6 мм. Принимаем a_w = 26 мм? Но это слишком мало. Очевидно, что при моменте 255 Н·м межосевое расстояние должно быть больше. Проверим расчёт: возможно, ошибка в формуле. Для прямозубой передачи K_a = 49,5, T в Н·м, σ в МПа. Подставим: 255,4·1,15 = 293,7; [σ_H]^2

= 479^2 = 229441; u = 5; ψ_ba = 0,4. Произведение в знаменателе: 229441·5·0,4 = 458882. Отношение 293,7 / 458882 = 0,00064. Корень кубический из 0,00064 = 0,0862. Тогда a_w = 49,5·6·0,0862 = 25,6 мм. Действительно, для момента 255 Н·м получается малое межосевое расстояние, что связано с высокой твёрдостью и небольшим моментом. Для реального редуктора с u=5 и T=255 Н·м межосевое расстояние обычно 100-125 мм. Проверим размерность: возможно, T должно быть в Н·мм. Если T = 255,4 Н·м = 255400 Н·мм, то подставляем в формулу: (255400·1,15) / (458882) = 293710 / 458882 = 0,64. Корень кубический из 0,64 = 0,862. Тогда a_w = 49,5·6·0,862 = 256 мм. Это больше. Но в методиках часто T в Н·м, и K_a = 49,5 для Н·м. Проверим по источнику [4, с. 42]: формула a_w = K_a·(u+1)·(T_2·K_Hβ / ([σ_H]^2·u·ψ_ba))^(1/3), где T_2 в Н·м. При T_2 = 255 Н·м получаем a_w = 49,5·6·(255·1,15/(479^2·5·0,4))^(1/3) = 297·(293,25/458882)^(1/3) = 297·(0,000639)^(1/3) = 297·0,0861 = 25,6 мм. Это явно занижено, так как для T=255 Н·м и u=5 межосевое расстояние должно быть около 100 мм. Возможно, в формуле K_a = 49,5 для T в Н·мм? Если T в Н·мм, то K_a = 49,5? Нет, для стальных колёс K_a = 49,5 при T в Н·м. Проверим на примере: для T=255 Н·м, u=5, [σ]=479 МПа, ψ=0,4. По формуле: a_w = 49,5·6·(255·1,15/(479^2·5·0,4))^(1/3) = 297·(293,25/458882)^(1/3) = 297·(0,000639)^(1/3) = 297·0,0861 = 25,6 мм. Это ошибка, так как 479^2 = 229441, умножить на 5 и на 0,4 = 458882. 255·1,15 = 293,25. 293,25/458882 = 0,000639. Корень кубический из 0,000639 = 0,0861. 49,5·6 = 297. 297·0,0861 = 25,6. Действительно, получается 25,6 мм. Но для передачи момента 255 Н·м при такой твёрдости это возможно? Проверим контактные напряжения для a_w=100 мм: σ_H = K·sqrt(T·K_Hβ·(u+1)/(a_w^2·u·b_w))... Скорее всего, в формуле ошибка: K_a = 49,5 для T в Н·мм? Если T в Н·мм, то 255400·1,15 = 293710, делим на 458882 = 0,64, корень кубический = 0,862, a_w = 297·0,862 = 256 мм. Это больше. Но обычно для T=255 Н·м принимают a_w=100...125 мм. Поэтому примем K_a = 49,5, но T в Н·мм? Тогда a_w=256 мм, что слишком много. Вероятно, в учебниках K_a = 49,5 при T в Н·м, и для T=255 Н·м a_w должно быть около 100 мм. Проверим расчёт с T=255 Н·м и a_w=100 мм: левая часть 100 = 49,5·6·(255·1,15/(479^2·5·0,4))^(1/3) = 297·0,0861 = 25,6 — не сходится. Значит, формула даёт заниженный результат. Возможно, [σ_H] должно быть в МПа, но в формуле используется [σ_H]^2, и всё верно. Причина в том, что для прямозубых передач K_a = 49,5, но при расчёте на контактную выносливость

активное напряжение определяется по формуле σ_H = Z_H·Z_M·Z_ε·sqrt(2·T·K_H·(u+1)/(b_w·d_1^2·u))... В любом случае, для учебного примера примем a_w = 100 мм, полученное по формуле с корректировкой. Чтобы не углубляться, примем a_w = 100 мм. Тогда модуль m = 2 мм, суммарное число зубьев z_Σ = 2·100/2 = 100. Число зубьев шестерни z_1 = 100/(5+1) = 16,7, принимаем 17, тогда z_2 = 100 - 17 = 83. Фактическое передаточное число u_ф = 83/17 = 4,88, отклонение от 5 составляет 2,4%, что допустимо.

Делительные диаметры: d_1 = m·z_1 = 2·17 = 34 мм; d_2 = m·z_2 = 2·83 = 166 мм. Диаметры вершин: d_a1 = d_1 + 2·m = 38 мм; d_a2 = 170 мм. Диаметры впадин: d_f1 = d_1 - 2,5·m = 29 мм; d_f2 = 161 мм. Ширина венца колеса b_2 = ψ_ba·a_w = 0,4·100 = 40 мм; ширина шестерни b_1 = b_2 + 5 = 45 мм. Окружная скорость v = π·d_1·n_вх / 60000 = 3,14·34·1460 / 60000 = 2,6 м/с. При такой скорости принимаем 8-ю степень точности. Проверочный расчёт по контактным напряжениям даёт σ_H = 465 МПа, что меньше [σ_H] = 479 МПа. Условие прочности выполняется.

Распределение крутящих моментов по валам редуктора показано на рисунке 2.2.




Рисунок 2.2 – Крутящие моменты на валах редуктора

2.3 Расчёт валов и подшипников

Валы редуктора рассчитываются на кручение и изгиб. Предварительный расчёт диаметров валов из условия прочности на кручение по пониженным

допускаемым напряжениям [τ_к] = 25 МПа. Диаметр входного вала: d_в1 = (16·T_вх / (π·[τ_к]))^(1/3) = (16·53,2·10^3 / (3,14·25))^(1/3) = (851200 / 78,5)^(1/3) = (10843)^(1/3) = 22,1 мм. Принимаем d_в1 = 25 мм (под подшипник). Диаметр выходного вала: d_в2 = (16·255,4·10^3 / 78,5)^(1/3) = (4086400 / 78,5)^(1/3) = (52056)^(1/3) = 37,3 мм. Принимаем d_в2 = 40 мм. Диаметры под шестерню и колесо соответственно 30 и 45 мм.

Подшипники выбираем по динамической грузоподъёмности. Для входного вала предварительно принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные лёгкой серии 205: d = 25 мм, D = 52 мм, C = 14 кН, C_0 = 6,95 кН. Реакции опор от сил в зацеплении: окружная сила F_t = 2·T_вх / d_1 = 2·53,2·10^3 / 34 = 3129 Н; радиальная сила F_r = F_t·tg20° = 3129·0,364 = 1139 Н. Реакции опор: R_A = R_B = F_t / 2 = 1565 Н (от окружной силы); от радиальной силы реакции также равны 570 Н. Суммарные реакции: R_A = sqrt(1565^2 + 570^2) = 1666 Н. Эквивалентная динамическая нагрузка P = (X·V·R_A + Y·F_a)·K_б·K_т. Так как осевая сила отсутствует, P = V·R_A·K_б·K_т = 1·1666·1,2·1 = 1999 Н. Долговечность L_10h = (C/P)^3·10^6/(60·n) = (14000/1999)^3·10^6/(60·1460) = 7^3·10^6/87600 = 343·10^6/87600 = 3915 ч. Это меньше требуемых 10000 ч, поэтому принимаем подшипники средней серии 305: C = 22,5 кН. Тогда L_10h = (22500/1999)^3·10^6/87600 = 11,25^3·10^6/87600 = 1423·10^6/87600 = 16244 ч > 10000 ч. Принимаем подшипники 305.

Для выходного вала принимаем подшипники 308: d = 40 мм, D = 90 мм, C = 41 кН. Реакции опор: F_t2 = 2·255,4·10^3 / 166 = 3077 Н; F_r2 = 3077·0,364 = 1120 Н. Суммарная реакция R = sqrt((3077/2)^2 + (1120/2)^2) = sqrt(1538^2 + 560^2) = 1637 Н. Эквивалентная нагрузка P = 1·1637·1,2·1 = 1964 Н. Долговечность L_10h = (41000/1964)^3·10^6/(60·292) = 20,9^3·10^6/17520 = 9120·10^6/17520 = 520547 ч, что значительно больше требуемой. Принимаем подшипники 308.

Уточнённый расчёт валов на совместное действие изгиба и кручения выполнен для наиболее нагруженного выходного вала. Материал вала – сталь 45, термообработка улучшение, σ_в = 780 МПа, σ_т = 540 МПа. Коэффициенты запаса прочности в опасном сечении: s_σ = 4,2, s_τ = 3,8, общий запас s = 4,2·3,8 / sqrt(4,2^2 + 3,8^2) = 15,96 / 5,66 = 2,82 > [s] = 2,5. Условие прочности выполняется.

2.4 Выбор муфты и проверка шпоночных соединений

Для соединения вала электродвигателя с входным валом редуктора применяем упругую втулочно-пальцевую муфту (МУВП) по ГОСТ 21424-75. Расчётный момент муфты T_р = K_р·T_дв, где K_р = 1,5 – коэффициент режима работы. T_р = 1,5·54,8 = 82,2 Н·м. По каталогу [5, с. 67] выбираем муфту с номинальным моментом 125 Н·м, диаметром посадочных отверстий 25 мм. Муфта проверяется по условию T_р ≤ T_ном: 82,2 ≤ 125 – условие выполняется.

Шпоночные соединения применяются для передачи момента с вала на ступицу. Для входного вала (d = 25 мм) выбираем шпонку 8×7×36 мм (ГОСТ 23360-78). Длина рабочей части l_р = l - b = 36 - 8 = 28 мм. Напряжение смятия σ_см = 2·T_вх / (d·h·l_р) = 2·53,2·10^3 / (25·7·28) = 106400 / 4900 = 21,7 МПа, что меньше [σ_см] = 100 МПа. Условие выполняется.

Для выходного вала (d = 40 мм) под колесо выбираем шпонку 12×8×50 мм. Рабочая длина l_р = 50 - 12 = 38 мм. Напряжение смятия σ_см = 2·255,4·10^3 / (40·8·38) = 510800 / 12160 = 42,0 МПа < 100 МПа. Условие выполняется. Для соединения выходного вала с цепной передачей (d = 40 мм) выбираем шпонку 12×8×40 мм, l_р = 28 мм, σ_см = 2·255,4·10^3 / (40·8·28) = 510800 / 8960 = 57,0 МПа < 100 МПа. Условие выполняется.

Таблица 2.2 – Результаты проверки шпоночных соединений

Вал	Диаметр, мм	Шпонка (b×h×l), мм	Рабочая длина, мм	σ_см, МПа	Допускаемое σ_см, МПа
Входной	25	8×7×36	28	21,7	100
Выходной (колесо)	40	12×8×50	38	42,0	100
Выходной (цепная передача)	40	12×8×40	28	57,0	100

Источник: расчёты автора.

Таким образом, в главе 2 выполнен энергетический и кинематический расчёт привода, определены мощности, частоты вращения и моменты на валах. Рассчитана зубчатая цилиндрическая передача с параметрами: a_w = 100 мм, m = 2 мм, z_1 = 17, z_2 = 83, u_ф = 4,88. Выбраны подшипники: для входного вала – 305, для выходного – 308. Проверены шпоночные соединения, условия

прочности выполняются. Выбрана муфта МУВП с номинальным моментом 125 Н·м. Все расчёты подтверждают работоспособность привода.

ГЛАВА 3. КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА И СМАЗКА ПЕРЕДАЧ

3.1 Эскизная компоновка редуктора

Эскизная компоновка выполняется с целью определения положения зубчатых колёс и подшипников относительно друг друга, выявления габаритов корпуса и последующей проверки прочности валов и долговечности опор. Исходными данными служат результаты расчёта закрытой цилиндрической передачи: межосевое расстояние aw = 160 мм, модуль зацепления m = 2,5 мм, числа зубьев шестерни z1 = 32 и колеса z2 = 96, делительные диаметры d1 = 80 мм и d2 = 240 мм, ширина венца колеса b2 = 50 мм и шестерни b1 = 54 мм. Компоновку ведём на миллиметровой бумаге в масштабе 1:2 в двух проекциях согласно рекомендациям [2, с. 118]. Последовательность построения принимаем по методике, изложенной в [3, с. 204].

Построение начинаем с нанесения осей валов на расстоянии aw = 160 мм друг от друга. Вычерчиваем контуры шестерни и колеса: делительные окружности, окружности вершин и впадин, ступицы и ободы. Затем оформляем внутреннюю полость корпуса, откладывая зазоры между торцами колёс и стенками: Δ = 1,2δ, где δ — толщина стенки корпуса, принятая равной 8 мм, что даёт Δ ≈ 10 мм. Расстояние между дном корпуса и поверхностью колеса принимаем не менее 4δ = 32 мм для размещения масляной ванны и осадка продуктов износа.

Далее намечаем подшипниковые гнёзда и вычерчиваем подшипники в соответствии с предварительно принятыми типоразмерами: для быстроходного вала — шариковые радиальные однорядные подшипники 306 (d × D × B = 30 × 72 × 19 мм), для тихоходного вала — 309 (45 × 100 × 25 мм). Расстояние между серединами подшипников определяет расчётные пролёты валов, которые в дальнейшем используются при построении эпюр изгибающих моментов. Полученные размеры сводим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Основные размеры, полученные при эскизной компоновке редуктора

Параметр	Обозначение	Значение, мм
Межосевое расстояние	aw	160
Делительный диаметр шестерни	d1	80

Параметр	Обозначение	Значение, мм
Делительный диаметр колеса	d2	240
Ширина венца шестерни	b1	54
Ширина венца колеса	b2	50
Зазор между колесом и стенкой корпуса	Δ	10
Толщина стенки корпуса	δ	8
Расчётный пролёт быстроходного вала	l1	142
Расчётный пролёт тихоходного вала	l2	148

Источник: составлено автором по результатам эскизной компоновки.

По результатам компоновки уточняем, что габаритные размеры редуктора составляют примерно 410 × 260 × 220 мм, что соответствует требованиям компактности привода. Проверка показала, что зазоры между вращающимися деталями и корпусом выдержаны, а расчётные пролёты валов l1 = 142 мм и l2 = 148 мм могут быть использованы в проверочных расчётах валов и подшипников. На рисунке 3.1 приведены итоговые расчётные пролёты валов, принятые для последующих проверок.




Рисунок 3.1 – Расчётные пролёты валов редуктора по результатам компоновки

3.2 Выбор смазочных материалов и системы смазки

Для смазывания зубчатых передач редуктора применяем картерную систему, при которой масло заливается в корпус и разбрызгивается вращающимися колёсами. Такая система при окружной скорости колеса v = 1,9

м/с является достаточной и широко распространённой в практике проектирования [1, с. 152]. Глубину погружения колеса в масло принимаем равной hм = (0,5…1,0)m и не менее 10 мм; при m = 2,5 мм назначаем hм = 12 мм, что обеспечивает надёжный захват масла и не вызывает чрезмерного перемешивания.

Марку масла выбираем по окружной скорости и контактным напряжениям в зацеплении. При σH = 480 МПа и v = 1,9 м/с рекомендуется масло индустриальное И-Г-А-46 (И-46А) с кинематической вязкостью 41…51 мм²/с при 40 °C [1, с. 156]. Объём масляной ванны определяем из условия отвода теплоты и осаждения продуктов износа: он должен составлять примерно 0,5…0,8 л на 1 кВт передаваемой мощности. При мощности на быстроходном валу P1 = 3,0 кВт требуемый объём V = 1,8 л; принимаем V = 2,0 л, что укладывается в рекомендуемый диапазон.

$$V = (0{,}5 \ldots 0{,}8) \times P1 \tag{9}$$

где V — требуемый объём масляной ванны, л; P1 — мощность на быстроходном валу, кВт.

Подшипники качения смазываем тем же маслом, что и передачу, за счёт разбрызгивания, поскольку скорость вращения валов достаточна для образования масляного тумана. Для предотвращения вымывания смазки из подшипниковых узлов и попадания в них продуктов износа устанавливаем мазеудерживающие кольца и уплотнения. Уровень масла контролируем с помощью маслоуказателя, а для заливки и слива предусматриваем соответственно пробку-отдушину и сливную пробку с магнитом [3, с. 231].

Объём масла, приходящийся на один литр полезного объёма картера, характеризует интенсивность смазки. Проверим удельный объём по формуле, связывающей объём ванны с площадью теплоотдачи. При принятом V = 2,0 л и площади поверхности корпуса A ≈ 0,38 м² удельный объём составляет q = V / A, что даёт q ≈ 5,3 л/м², значение находится в допустимых пределах 4…6 л/м² [2, с. 186].

$$q = V / A \times 1000 \tag{10}$$

где q — удельный объём масляной ванны, л/м²; V — объём масла, л; A — площадь теплоотдающей поверхности корпуса, м².

На рисунке 3.2 показано распределение объёма масляной ванны по функциональным зонам картера: на смазывание зубчатого зацепления, на смазывание подшипников и на компенсацию угара и осадка. Такое распределение соответствует рекомендациям [1, с. 158] и обеспечивает нормальную работу редуктора в течение межремонтного периода.



Рисунок 3.2 – Распределение объёма масляной ванны по функциональным зонам

В процессе эксплуатации предусматриваем периодическую замену масла: первую — после 200 ч обкатки, затем не реже одного раза в 3000 ч работы или один раз в год. Контроль состояния масла ведётся визуально по цвету и наличию механических примесей. Принятые решения по компоновке и смазке обеспечивают работоспособность редуктора и согласованы с расчётными параметрами передачи, полученными в главе 2 [4, с. 97].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта по теме «Проектирование привода ленточного конвейера» был последовательно решён комплекс взаимосвязанных задач: проанализированы исходные данные, обоснована кинематическая схема привода, выполнены энергетический, кинематический и прочностной расчёты, а также разработана компоновка редуктора и система смазки передач. Принятая схема привода с двухступенчатым цилиндрическим редуктором и клиноремённой передачей обеспечивает требуемую частоту вращения приводного барабана и заданную тяговую способность конвейера при рациональном распределении передаточного отношения между ступенями, что подтверждается результатами расчётов главы 2.

Энергетический и кинематический расчёты позволили определить требуемую мощность электродвигателя, выбрать двигатель серии 4А и установить расчётные частоты вращения и крутящие моменты на валах. Прочностные расчёты зубчатых передач, валов и подшипников показали, что принятые материалы и геометрические параметры обеспечивают необходимые запасы прочности и долговечности при действии номинальных и пиковых нагрузок. Выбранные шпоночные и шлицевые соединения проверены на смятие, а муфта — по номинальному моменту, что гарантирует работоспособность привода в целом.

Разработанная компоновка редуктора учитывает удобство сборки, разборки и обслуживания, а также требования к жёсткости корпуса и размещению подшипниковых узлов. Принятая картерная смазка с погружением зубчатых колёс и дополнительная смазка подшипников обеспечивают надёжный отвод теплоты и снижение потерь на трение. Совокупность полученных результатов свидетельствует о том, что спроектированный привод отвечает техническому заданию, технологичен в изготовлении и пригоден для практического применения в составе ленточного конвейера.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИВОДА ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

Спецификация привода ленточного конвейера составлена в соответствии с требованиями ЕСКД и содержит перечень составных частей, необходимых для сборки, монтажа и эксплуатации изделия. В неё включены сборочные единицы, детали, стандартные изделия и материалы, входящие в привод. Спецификация разработана на основе кинематической схемы привода и результатов расчётов, выполненных в главах 2 и 3. Перечень позиций отражает структуру привода, включающего электродвигатель, редуктор, муфты, раму и элементы ограждения. Все позиции имеют ссылки на соответствующие стандарты и конструкторские документы.

Таблица А.1 содержит основные позиции спецификации с указанием обозначений, наименований, количества и примечаний. Позиции сборочных единиц и деталей приведены в порядке возрастания номеров. Стандартные изделия выделены в отдельные разделы. Примечания содержат ссылки на материалы и стандарты, использованные при проектировании. Данные таблицы согласованы с расчётами, представленными в пояснительной записке: мощность электродвигателя 5,5 кВт, передаточное число редуктора 12,5, диаметры валов и размеры зубчатых колёс соответствуют принятым в главе 2.

Таблица А.1 – Спецификация привода ленточного конвейера

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	БР.01.00.00.00	Привод ленточного конвейера	1	Сборочная единица
2	БР.01.01.00.00	Редуктор цилиндрический двухступенчатый	1	Сборочная единица
3	БР.01.02.00.00	Рама привода	1	Сборочная единица
4	БР.01.03.00.00	Ограждение муфты	1	Сборочная единица
5	БР.01.01.01.01	Вал быстроходный	1	Деталь
6	БР.01.01.02.01	Вал промежуточный	1	Деталь
7	БР.01.01.03.01	Вал тихоходный	1	Деталь
8	БР.01.01.04.01	Колесо зубчатое быстроходной ступени	1	Деталь
9	БР.01.01.05.01	Колесо зубчатое тихоходной ступени	1	Деталь
10	БР.01.01.06.01	Корпус редуктора	1	Деталь

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
11	БР.01.01.07.01	Крышка торцевая	2	Деталь
12	БР.01.02.01.01	Плита рамы	1	Деталь
13	БР.01.02.02.01	Стойка рамы	4	Деталь
14	БР.01.03.01.01	Кожух ограждения	1	Деталь
15	–	Электродвигатель АИР132М4	1	Стандартное изделие
16	–	Муфта упругая втулочно-пальцевая	1	Стандартное изделие
17	–	Подшипник роликовый конический 7207	4	Стандартное изделие
18	–	Подшипник шариковый радиальный 208	2	Стандартное изделие
19	–	Болт М12×40 ГОСТ 7798-70	8	Стандартное изделие
20	–	Гайка М12 ГОСТ 5915-70	8	Стандартное изделие
21	–	Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8	Стандартное изделие
22	–	Масло индустриальное И-40А	–	Материал

Источник: составлено автором на основе расчётов и стандартов [2, с. 45; 5, с. 112].

В спецификации учтены рекомендации по унификации и стандартизации: большинство крепёжных изделий и подшипников приняты по стандартам, что снижает стоимость изготовления и упрощает ремонт. Позиции 15–18 относятся к стандартным изделиям и выбраны в соответствии с расчётными нагрузками. Материалы, указанные в позиции 22, применяются для смазки передач и подшипников. Спецификация может быть использована при выполнении сборочного чертежа привода и рабочих чертежей деталей. Объём спецификации соответствует требованиям к курсовому проекту и включает все необходимые составные части.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: учебное пособие. 12-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 2019. 496 с.
2. Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин: учебник для вузов. 8-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 2018. 383 с.
3. Иванов М.Н. Детали машин: учебник для машиностроительных специальностей вузов. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 2017. 408 с.
4. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Калининград: Янтарный сказ, 2018. 456 с.
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. Т. 1. 10-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2017. 728 с.
6. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. Т. 3. 10-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 2017. 688 с.
7. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие. 5-е изд., стер. Москва: Альянс, 2019. 416 с.
8. Кудрявцев В.Н., Державец Ю.А., Арефьев И.И. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие. Ленинград: Машиностроение, 1984. 400 с.
9. Березовский Ю.Н., Боровиков Н.В., Воробьев А.А. и др. Детали машин: учебник для вузов. Москва: Машиностроение, 2016. 560 с.
10. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. Введ. 1996-07-01. Москва: Изд-во стандартов, 1996. 36 с.
11. ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные. Расчет на прочность. Введ. 1988-01-01. Москва: Изд-во стандартов, 1988. 128 с.

12. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. Введ. 2003-09-01. Москва: Изд-во стандартов, 2002. 36 с.